

SmartShare



2 Ekran Desteđi

SmartShare 500 PRO 2 **4K ULTRAHD** Kablosuz Sunum Cihazı

SmartShare 500 PRO 2 sayesinde kablo olmadan toplantı odası, ofis ve sınıf ortamlarında kolay sunum ve sorunsuz bağlantı sağlar.

Tüm işletim sistemleri ve mobil cihazlar ile program yüklemeyen tak çalıştır, kullanıcı dostu olması sayesinde birinci sınıf bir kablosuz sunum ve konferans deneyimi sunar.



- TAK-ÇALIŞTIR
- KULLANIMI KOLAY
- PROGRAM YÜKLEME GEREKTİRMEYEN
- SON TEKNOLOJİ



Wi-Fi



Windows



IOS



Android



Miracast

BYOD / BYOM



SmartShare

SS500 PRO2 Özellikler

- BYOM Toplantıları
- 1/2/4/9 bölünmüş ekranlar
- Airplay, Miracast, DLAN, Android APP
- HDMI ve Type-C dongle
- Mobil, i-pad, dizüstü bilgisayar, projektör ekranı
- Dokunmatik geri kontrol
- HDMI girişi
- Çoklu ekran
- 4K 60 fps çözünürlük

www.dbs.com.tr
0216 688 00 09

Kategori	Parametre	Tanım
Donanım Arayüzler	Video Çıkış Arayüzü	Maksimum 4K çözünürlüğe sahip 2xHDMI 2.0 çözünürlük ayarlarını destekler
	Video Giriş Arayüzü	Maksimum 1920*1080 P çözünürlüğe sahip 1xHDMI 1.4
	Otomatik Çıkış Arayüzü	1x3.5 mm analog ses arayüzü
	Lan	1xRJ45
	USB ana bilgisayar arayüzü	2xType-A USB 2.0 1xType-C USB 2.0
	Güç Arayüzü	1x12V/2A
Ses ve Video Parametreleri	Bölünmüş Ekran Sayısı	9
	Eşzamanlı Bağlantı Sayısı	64
	Ekran Netliği	Tek bir ekran için maksimum 4K çözünürlük, 2-4 ekranlı gösterimlerde her ekran için maksimum 1080P çözünürlük ve 5-9 ekranlı gösterimlerde her ekran için maksimum 720P çözünürlük
	Ekran Oranı	Tek tip 16:9, 16:10 ve 4:3
	Video Kapasitesi	H264 ve H265'i destekler; hem dahili HDMI ses çıkışı hem de 3.5 mm analog ses
	Donanım Arayüzler	HDMI ses çıkışı ve 3.5 mm analog ses çıkışı ile 44.1 KHz 16 bit Stereo ses
Kablosuz Aktarım Parametreleri	Kablosuz Bağlantı Noktası	Wi-Fi 6 2T2R
	Wi-fi Ağ Kartı	Wi-Fi 5 2T2R
	Protokol	802.11ax, 802.11 ac0802.11n
	Mesafe	50M
	Kablosuz Frekans	Varsayılan frekans bandı 5 GHz'e ayarlanmış olarak hem 2.4 GHz hem de 5 GHz kablosuz sinyalleri destekler
	Kanal	2.4 GHz frekans bandında 11 kanal ve 5 GHz frekans bandında 9 kanal olmak üzere toplam 20 kanala ayarlanabilmektedir
Cihaz Yazılımları	Ekran Görüntüsü Gecikmesi	Ortalama gecikme süresi 20 ms'den daha azdır
	Köprüleme	Kablosuz ve kablolu köprülemeyi destekler
	Web ayarları	Dahili web arayüzü
	Windows	Windows sunum yazılımı
	Android	Android sunum yazılımı